

SparkFun™ serLCD Special Character sheet

Japanese

To use these characters with the serLCD make sure the type is set to BYTE.

ie: `Serial.print(177, BYTE);`

will produce ア on the screen.

Main Katakana set

ア 177	イ 178	ウ 179	エ 180	オ 181
カ 182	キ 183	ク 184	ケ 185	コ 186
サ 187	シ 188	ス 189	セ 190	ソ 191
タ 192	チ 193	ツ 194	テ 195	ト 196
ナ 197	ニ 198	ヌ 199	ネ 200	ノ 201
ハ 202	ヒ 203	フ 204	ヘ 205	ホ 206
マ 207	ミ 208	ム 209	メ 210	モ 211
ヤ 212		ユ 213		ヨ 214
ラ 215	リ 216	ル 217	レ 218	ロ 219
ワ 220				ヲ 166
ン 221				

Glides

ア 167	イ 168	ウ 169	エ 170	オ 171
ヤ 172		ユ 173		ヨ 174
ツ 175	ー 176	バ 222	パ 223	

Extra Characters

「 162	」 163	¥ 348	。 161	
千 250	万 251	円 252		

This list was compiled by Kelcey Smith

www.fauxfu.com